

Ryhmäkeskukset IP34 ja IP44 pinta-asennukseen

basset



Ominaisuuksia

- Huom! Keskuksia ei saa asentaa ulos (poikkeus M-keskukset).
- Kosteisiin olosuhteisiin asennettaessa kaapelit on tuotava aina alakautta.
- Tuuletustulppa kuuluu toimitukseen (Hager Vector -kotelot). Tulppa estää kondenssiveden muodostumisen.
- Läpinäkyvä ovi on helppo irrottaa ja vaihtaa kätsisyyttä.

Teknisiä tietoja

- Hagerin Vector -kotelot, polystyreeniä
- Metallirakenteiset kuumasinkittyä teräslevyä
- Värit RAL 1013, RAL 7024 ja RAL 7035
- Nimellisjännite 400V
- Nimellisvirta 35A / 50A / 63A
- N- ja PE- liittimet jousiliittimiä, metallisissa malleissa ruuviliittimiä
- Johdonsuojakatkaisijat C-käyrällä
- Kalvotiivisteet ja tuuletustulppa VZ 759
- Läpivientaihiot ylä- ja alapäädyssä 12 x M20 Ø, 8 x M25 Ø, 4 x M32 Ø

Basset-malliston ryhmäkeskukset on suunniteltu pinta-asennuskohteisiin sisä- ja ulkotiloissa. Hagerin koteloihin rakennettuja ryhmäkeskuksia voidaan käyttää esim. autotalleissa, kellaritiloissa, varastoissa, pesuhalleissa jne.

Kotelot on helppo asentaa. Niiden kaapelointi on nopeaa ja yksinkertaista riittävien kaapelointitilojen ja hyväksi todettujen Quick Connect -jousiliitostekniikalla toteutettujen PE- ja N-liittimien ansiosta.

Asennettaessa metallinen basset-keskus ulkotiloihin tulee asennuksen yhteydessä käyttää sadelippaa.

Metallikeskuksissa on multilaipat keskuksen ylä- ja alapäädyssä kaapeloinnin helpottamiseksi. (sähkönumerot 3427428, 3427429 ja 3427431)



Tuuletustulppa estää kondenssiveden muodostumisen.

Pistorasialaipat ovat lisävarusteena metallikeskuksiin. Niiden avulla voi keskuksista muokata esim. työmaakeskuksen.



Läpinäkyvä ovi on helppo irrottaa ja vaihtaa kätisyyttä.


Ryhmäkeskukset IP44 ja IP34 basset

3427414



Ryhmäkeskukset IP44

- Pääkytkin 40A / 80A
- Nimellisvirta 35A / 50A / 63A
- N- ja PE- liittimet jousiliittimiä
- Kalvotiivisteet
- Tuuletustulppa VZ759 ¹⁾
- Läpivientiahiot ylä- ja alapäädyssä 12 x M20 Ø, 8 x M25 Ø, 4 x M32 Ø
- V = vikavirtasuojan takana olevia ryhmiä on muutettu/lisätty
- Ulkopinnan väri RAL 7035



Snro	Tuotemerkki	I _n	Johdon- suojat		VVSK 4 nap.	Vara- tilat Mod.	Mitat			
			10A	16A			Lev.	Kork.	Syv.	
Pääkytkin 40A										
3427405	basset 3409 V	35	3	6	1	6	310	427	151	
3427408	basset 3412 V	35	6	6	1	3	310	427	151	
Pääkytkin 80A										
3427414	basset 3818 V	50	9	9	2	3	310	552	151	
3427417	basset 3824 V	50	12	12	2	9	310	677	151	
3427423	basset 3827 V	50	12	15	3	0	310	677	151	

3427431



Ryhmäkeskukset,metallia IP34

- Pääkytkin 40A / 80A
- Nimellisvirta 35A / 50A / 63A
- N- ja PE- liittimet ruuviliittimiä
- Johdonsuojakatkaisijat C-käyrällä
- Päädyissä multilaipat
- Kuumasinkittyä teräslevyä
- Optio: pistorasialaipat
- V = vikavirtasuojan takana olevia ryhmiä on muutettu/lisätty
- Ulkopinnan väri RAL 7035

Snro	Tuotemerkki	I _n	Johdon- suojat		VVSK	Vara- tilat Mod.	Mitat			
			10A	16A			4 nap.	Lev.	Kork.	Syv.
Pääkytkin 40A										
3427431	basset 3415 M V	35	6	9	2	16	450	500	110	
Pääkytkin 80A										
3427428	basset 3815 M	63	6	9	2	44	450	800	110	
3427429	basset 3827 M	50	9	18	3	-	450	500		

Metallikeskukset voidaan asentaa myös ulos käyttäen sadelippaa.
Pistorasialaippojen avulla käyttö esim. työmaakeskuksena.

3427450



Lisätarvike metallikeskuksille

M-mallin keskuksset (3427428, 3427429 ja 3427431 voidaan asentaa myös ulos kosteisiin olosuhteisiin, silloin täytyy käyttää sadelippaa. Kaapelit on tuotava alakautta keskukseseen.

Snro	Tuotemerkki	Mitat		
		Lev.	Kork.	Syv.
3427450	Sadelippa	450	76	120

3427461



Ryhmäkeskukset,metallia IP34

- Pääkytkin 80A
- Nimellisvirta 50A
- N- ja PE- liittimet ruuviliittimiä
- Johdonsuojakatkaisijat C-käyrällä
- Alapäädyssä multilaipat
- Keskuksessa kiinteä sadelippa
- Kuumasinkittyä teräslevyä
- Ulkopinnan väri RAL 1013
- X = Ulkopinnan väri RAL 7024
- PR1 = pistorasia 2 kpl 1-os. suko ja 1 kpl 5-nap. 3x16A
- PR2 = pistorasia 4 kpl 1-os. suko ja 2 kpl 5-nap. 3x16A

3427463



3427465



Snro	Tuotemerkki	I _n	Johdon-suojat		VVS	Vara-tilat	Mitat		
			10A	16A			Lev.	Kork.	Syv.
* 3427460	basset 3812M+PR1	50	6	6	2	39	450	950	160
* 3427461	basset 3812M+PR1 X	50	6	6	2	39	450	950	160
* 3427462	basset 3812M+PR2	50	6	6	3	31	450	950	160
* 3427463	basset 3812M+PR2 X	50	6	6	3	31	450	950	160
* 3427464	basset 3818M	50	9	9	2	75	450	950	160
* 3427465	basset 3818M X	50	9	9	2	75	450	950	160

Keskuksset voidaan asentaa vapaasti maahan seisovaksi erillisellä jalustalla. Keskuksissa voidaan käyttää jalustaa 3426391 tai X-mallit 3426388.

Pistorasialaipat metallikeskuksille, II-koko

Muovisten laippojen avulla voi M-mallin keskuksista muokata esim. työmaakeskuksen.



3400452



3400455



3400461

Snro	Tuotemerkki	Tiedot
3400452	PRL21-16	2 x 1 os. sukopr
3400453	PRL13-16	1 x 5-nap. 16A prs
3400455	PRL23-16	2 x 5-nap. 16A prs
3400460	PRL13-16+13-32	1 x 5-nap. 16A + 1 x 5-nap. 32A prs
3400461	PRL13-16+11-16	1 x 5-nap. 16A + 1 x 1 os. sukopr
3400462	PRL13-32+11-16	1 x 5-nap. 32A + 1 x 1 os. sukopr