


Keskukseen syvyys 160 mm



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIMEN LÄHEISYYTEEN KIPLI:

- I - VERKKO
II - VARAVOIMA

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT
IRROTETTAVA
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN
AJAKSI

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| EN 61 439-3 | Sähkö n:o 3426349 | Nimellinen tasoituskerroin | 2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 |
| Malli collie 3806P63 1T+PRG-Y 63A | | Nimellistajuuus | 50 Hz |
| Pl / kW | InA / A | U _n / V | Ph / kW |
| Nimellisjännite | U _n | 400 V | Pistorasieryhmät 0,7 |
| Apupiirin nimellisjännite | - V | Nimellisvirta, keskus | I _{nA} 32/63 A |
| Nimellisristysjännite | U _i 400 V | Nimellisvirta, piirit | I _{nC} - A |
| Nimellisvirta, keskus | I _{nA} 32/63 A | Terminen rajavirta | I _{cw 1s} < 10 kA |
| Nimellisvirta, piirit | I _{nC} - A | Dynaaminen rajavirta | I _{pk} - kA |
| Terminen rajavirta | I _{cw 1s} < 10 kA | Suojus sähköiskulta | Suojamaad. ja kotelointi |
| Dynaaminen rajavirta | I _{pk} - kA | Maadoitusjärjestelmä | TN-S järjestelmä |
| | | Ympäristöolot | Normaalit |
| | | EMC-käyttöympäristö | A ja B |
| | | Paino | - kg |

collie

| | | | |
|----------------|-----------------------------|---------|----------|
| | UTU OY MADE IN FINLAND | | |
| MALLI | collie 3806P63 1T+PRG-Y 63A | InA | 32/63 A |
| | | EN | 61 439-3 |
| U _n | 400 V | IP | 34 |
| F | 50 Hz | TYÖ N:O | |

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn. JK
Tark. TV
Hyv. PK

Pvm. 5.12.2013
Muutos RS/17.3.2023
Suhde 1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piir. n:o

Arkistotunnus

3426349

| KESKUS | NRO | NIMITYS | A/A | kW | JOHDOTUS |
|--|-----|--|-----|----|----------|
| <p>3L+N+PE</p> <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p> | | | | | |
| <p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p> | | | | | |
| <p>KESKUKSEN SINETOITY OSA</p> <p>QQ1 63A 1-0-2 kWh</p> <p>Ox1 32A</p> <p>U1</p> <p>1F4 4x25A/30mA</p> <p>1X1, 1X2, 2X1</p> <p>L1, L2, L3</p> <p>TILAVARAUS 16 MOD</p> | 01 | Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²) | /63 | | |
| | | Kojevastake | 32A | | |
| | | Yhdistelmäyljännitesuoja T1+T2 3-nap (SPA930) | | | |
| | 1 | Pistorasiat 2x16A+N+PE keskuksessa | C16 | | |
| | 2.1 | | C16 | | |
| | 2.2 | Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa | C16 | | |
| | 2.3 | | C16 | | |
| | 3.1 | | C16 | | |
| | 3.2 | | C16 | | |
| | 3.3 | | C16 | | |
| | 4.1 | | C10 | | |
| | 4.2 | | C10 | | |
| | 4.3 | | C10 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p> | <p>Suunn. JK</p> <p>Tark. TV</p> <p>Hyv. PK</p> | <p>Pvm. 5.12.2013</p> <p>Muutos RS/17.3.2023</p> <p>Suhde</p> | <p>PÄÄKAAVIO</p> <p>Keskustunnus</p> | <p>Lehti 2/2</p> <p>Piir. n:o</p> | <p>Arkistotunnus</p> <p>3426349</p> |
|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|